



Caractéristiques Ledvance LED
applique murale Endura Style Mur
Foncé Gris 12W - 830 | Sensor



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Réf. | 243630 |
| EAN | 4058075214170 |
| Étiquette énergétique | G |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | ENDURA STYLE WALL SENSOR 12W DG LEDV |
| Garantie Totale | 5 ans |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Lampe Incluse | Oui |
| Lumen per watt | 62 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 107 |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Facteur de puissance | >0.50 |

| | |
|---------|-----------------|
| Montage | Fixation murale |
|---------|-----------------|

| | |
|--------------------|-------|
| Couverture Optique | Verre |
|--------------------|-------|

| | |
|----------------------|-----|
| Eclairage de Secours | Non |
|----------------------|-----|

Informations de l'appareil

| | |
|------------------------|-------------|
| Connexion du Luminaire | Borne ? vis |
|------------------------|-------------|

| | |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP44 |
|----------------------|------|

| | |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
|-------------------------------|------------|

| | |
|----------------------|-----------|
| Couleur du Luminaire | Dark Grey |
|----------------------|-----------|

| | |
|----------|-----------|
| Logement | Aluminium |
|----------|-----------|

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 168 |
|---------------|-----|

| | |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 100 |
|--------------|-----|

Informations du capteur

| | |
|-----------------|---|
| Type de capteur | Capteur de mouvements, Interrupteur crépusculaire |
|-----------------|---|

| | |
|-----------------------|--------|
| Portée du Capteur (m) | 3m, 6m |
|-----------------------|--------|