



Caractéristiques Nordlux Marlee 50  
Applique Murale Métal Noir -  
Extérieur - 8.9W 800lm - 930 Blanc  
Chaud | IP44 - Meilleur Rendu Des  
Couleurs

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 253722                              |
| EAN                          | 5704924007378                       |
| Marque                       | Nordlux                             |
| Nom du fabricant             | Marlee 50 3000K   Wall Lamp   Black |
| Garantie Totale              | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000                               |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lumen per watt                    | 90               |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Inclinable                        | Non              |
| Montage                           | Fixation murale  |
| Eclairage de Secours              | Non              |

## Informations de l'appareil

---

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Connexion du Luminaire | C?ble            |
| Indice de Protection   | IP44             |
| Couleur du Luminaire   | Noir             |
| Logement               | Metal, Plastique |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 96  |
| Largeur (mm)  | 500 |
| Hauteur (mm)  | 500 |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|