



## Specificaties Osram Powerball RX7s-24 HCI-TS 150W - 930 Warm Wit | Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer     | 235432                              |
| EAN               | 4052899372337                       |
| EOC FR            | 372337                              |
| Merk              | Osram                               |
| Fabrikantnaam     | HCI-TS 150W/930 WDL PB RX7S-24 12X1 |
| Aanbevolen aantal | 12                                  |
| Garantie          | 1 jaar                              |
| Energielabel      | F                                   |
| Levensduur (uur)  | 16000                               |

### Technische Informatie

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Technologie                  | Gasontladingslamp |
| Wattage                      | 150               |
| Dimbaar                      | Nee, niet dimbaar |
| Lampvoet (fitting)           | RX7S              |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 16000             |
| Lumen per watt               | 106.7             |
| Lampafwerking                | Helder            |
| Voorschakelapparaat benodigd | Ja                |
| Sensortype                   | Geen sensor       |

## Lamp Informatie

---

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Kleurcode           | 930 Warm Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)  | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                            |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                   |
| UV Filter           | Ja                             |

## Afmetingen

---

|               |          |
|---------------|----------|
| Hoogte (mm)   | 138      |
| Diameter (mm) | 23       |
| Vorm          | Buislamp |